

# Handkreissäge HS7101J1

1.400 W • 67 mm • 5.500 min<sup>-1</sup>

#### Kraftvolle Handkreissäge mit einer Motorbremse

Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.400 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min<sup>-1</sup>, konzipiert für den professionellen Einsatz. Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 67 mm. Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit. Führungsschiene und Adapter als Zubehör.



#### Technische Details

Leistungsaufnahme Leerlaufdrehzahl

Schnittleistung 45° Gehrung Max. Schnittleistung 90° Max. Schnittleistung 45° Schnittleistung 50°

Max. Neigung links / rechts

Sägeblatt Bohrung

Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>)

Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>)
K-Wert Geräusch
Vibration
K-Wert Vibration
Produktgewicht

Produktabmessung (L x B x H)

1400 W 5500 min<sup>-1</sup>

48,5 mm 67 mm 48,5 mm 43,5 mm 0 / 50 ° 190 mm 20 / 30 mm 108 dB(A)

97 dB(A) 3 dB(A) ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup> 1,5 m/s<sup>2</sup> 3,8 kg

310 x 246 x 258 mm

### Spezifikationen

- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)



EAN 0088381636537

Link zur Produktseite - www.makita.de





## **Weitere Informationen**

#### Mitgeliefertes Zubehör

164095-8

Parallelanschlag

453289-3

Absaugstutzen

821552-6

MAKPAC Gr. 4

B-02939

HM-Sägeblatt 190 mm, 12Z



195837-9

Führungsschienenadapter A



783204-6

6-kant-Stiftschlüssel



837807-9

Tiefziehteil für MAKPAC



#### Optionales Zubehör

164095-8

Parallelanschlag

197252-3

Adapter für Führungsschiene

783204-6

6-kant-Stiftschlüssel

E-12239

Sägeblatt 185x1,5x30, 24Z EFFICUT



195837-9

Führungsschienenadapter A



453289-3

Absaugstutzen



821552-6

MAKPAC Gr. 4



E-12245

Sägeblatt 185x1,5x30, 40Z EFFICUT





**Bedienungsanleitung** 



**Explosionszeichnung** 

