

Akku-Schlagschrauber

DTD158Z

18V • 1/4" • 170 Nm • 0-3.600 min⁻¹

Sehr kompakter bürstenloser Schlagschrauber mit stufenlos regelbarer Dreh- und Schlagzahl

Kompakter und handlicher Akku-Schlagschrauber mit einem Anzugsdrehmoment von 170 Nm. Neue Bit-Aufnahme mit geringerem Widerstand für eine einfachere Installation und zugleich einen festeren Halt. Zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs sorgt ein durchgehender Lichtring an der 1/4"-Werkzeugaufnahme. Das Gewicht beträgt lediglich 1,6 kg inkl. BL1860B und reduziert dadurch Ermüdungserscheinungen.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 3400 min ⁻¹
Drehmoment max.	170 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 3600 min ⁻¹
Aufnahme	1/4 "
Schallleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	1,3 - 1,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	125 x 81 x 251 mm
Vibrationswerte, Anziehen unter	10,9 m/s ²

Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit LED-Licht
- Schnellbefestigung für 1/4"-Bits
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0197050018793

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

346317-0

Einhängebügel



Optionales Zubehör

191K57-9

Werkzeughalter



194250-8

Schnellspannbohrfutter 10mm



194281-7

Tiefenanschlag



194649-7

Akku-Protector LXT



346449-3

Einhängebügel kurz



450128-8

Kontaktschutzkappe LXT



821550-0

MAKPAC Gr. 2



837670-0

Tiefziehteil für MAKPAC



B-39154

Steckschlüssel-Set 1/4" 5tlg.



B-52582

Rohrsteckschlüssel SW13



E-03567

Bit-Set Torsion 11-tlg. Impact



E-03573

Bit-Set Torsion 11-tlg. Impact



E-29789

Steckschlüssel 2-in-1 SW8/SW10



E-29795

Steckschlüssel 2-in-1 SW10/SW13



E-29826

Steckschlüssel-Set 2-in-1 3-tlg.



P-06286

Steckschlüssel 1/4" SW7



P-06301

Steckschlüssel 1/4" SW10



P-06317

Steckschlüssel 1/4" SW13



P-81050

Bit-Box 99-tlg.



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

